



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0628



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

**Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
typu EN54C i EN54C-LCD**

(odmiany podano na drugiej stronie certyfikatu)

<Opis wyrobu, odmiany, zamierzone zastosowanie,
właściwości użytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową lub znakiem
firmowym producenta:

Power supply equipment

type EN54C and EN54C-LCD

(variations indicated on the second page of the certificate)

<Product description, variations, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

PULSAR K. Bogusz Sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Republic of Poland

i wytwarzanego w zakładach produkcyjnych:

and produced in the manufacturing plants:

PULSAR K. Bogusz Sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Republic of Poland

PULSAR K. Bogusz Sp. j.

Targowisko 470

32-015 Kłaj, Republic of Poland

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załącznikach ZA norm:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annexes ZA of the standards:

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment

EN 54-4:1997/AC:1999

EN 54-4:1997/A1:2002

EN 54-4:1997/A2:2006

EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

EN 12101-10:2005/AC:2007

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji, która jest oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate are applied and that the manufacturer has implemented factory production control, which is assessed to ensure constancy of performance of the construction product.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **07.01.2019 r.** i pozostaje ważny, zgodnie z umową nr **1/DC/CPR/2019**, do dnia **06.01.2029** dopóki nie zmienią się normy zharmonizowane, sam wyrób budowlany, metody OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub nie nastąpi zakończenie certyfikacji przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyrób.

This certificate was first issued on **07.01.2019** and will remain valid, in accordance with the agreement no **1/DC/CPR/2019**, until **06.01.2029** as long as neither the harmonised standards, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by the notified product certification body.

Nr wydania certyfikatu: **04**

Certificate issue no:

Data wydania: **28.11.2025**

Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB

DIRECTOR of CNBOP-PIB

**Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina**



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0628

Nazwa wyrobu budowlanego: <i>Name of construction product:</i>	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD <i>Power supply type EN54C and EN54C-LCD</i>
Deklarowane zamierzone zastosowanie: <i>Declared performance:</i>	Bezpieczeństwo pożarowe <i>Fire safety</i>
Europejska norma zharmonizowana: <i>European harmonised standard:</i>	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic data		
Typ wyrobu / Product type	EN54C	EN54C-LCD
Odmiany <i>Varieties</i>	EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G) EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G) EN54C-3A28(G), EN54C-5A7(G) EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G) EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G) EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G) EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G)	EN54C-2A7LCD, EN54C-2A17LCD, EN54C-3A7LCD, EN54C-3A17LCD, EN54C-3A28LCD, EN54C-5A7LCD, EN54C-5A17LCD, EN54C-5A28LCD, EN54C-5A40LCD, EN54C-5A65LCD, EN54C-10A17LCD, EN54C-10A28LCD, EN54C-10A40LCD, EN54C-10A65LCD
Rodzaj zasilania / <i>Type of power supply</i>	elektryczne / <i>electric</i>	
Zakres temperatur pracy / <i>Operating temperature</i>	-5°C + +40°C	
Stopień ochrony obudowy IP / <i>IP protection</i>	IP 30	
Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary <i>Enclosure identification and minimal and maximal dimensions</i>	EN54C-2A7(G), EN54C-3A7(G), EN54C-5A7(G): 335 x 308 x 90 [mm] EN54C-2A17(G), EN54C-3A17(G), EN54C-5A17(G), EN54C-10A17(G): 390 x 406 x 96 [mm] EN54C-3A28(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G): 425 x 411 x 186 [mm] EN54C-10A65(G), EN54C-5A65(G): 416 x 652 x 188 [mm]	EN54C-2A7LCD, EN54C-3A7LCD, EN54C-5A7LCD: 335 x 308 x 90 [mm] EN54C-2A17LCD, EN54C-3A17LCD, EN54C-5A17LCD, EN54C-10A17LCD: 390 x 406 x 96 [mm] EN54C-3A28LCD, EN54C-5A28LCD, EN54C-5A40LCD, EN54C-10A28LCD, EN54C-10A40LCD: 425 x 411 x 186 [mm] EN54C-10A65LCD, EN54C-5A65LCD: 416 x 652 x 188 [mm]
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 <i>Functional class according to EN 12101-10:2005+AC:2007</i>	A	
Klasa środowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 <i>Environmental class according to EN 12101-10:2005+AC:2007</i>	1	
Wyjściowy prąd obciążenia I _{max a} <i>Output operating current I_{max a}</i>	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	
	EN54C-2A7(G): 1,6 A EN54C-2A17(G): 1,2 A EN54C-3A7(G): 2,6 A EN54C-3A17(G): 2,2 A EN54C-3A28(G): 1,8 A EN54C-5A7(G): 4,6 A EN54C-5A17(G): 4,2 A EN54C-5A28(G): 3,8 A EN54C-5A40(G): 3,2 A EN54C-5A65(G): 2,4 A EN54C-10A17(G): 9,2 A EN54C-10A28(G): 8,8 A EN54C-10A40(G): 8,2 A EN54C-10A65(G): 7,4 A	EN54C-2A7-LCD: 1,6 A EN54C-2A17-LCD: 1,2 A EN54C-3A7-LCD: 2,6 A EN54C-3A17-LCD: 2,2 A EN54C-3A28-LCD: 1,8 A EN54C-5A7-LCD: 4,6 A EN54C-5A17-LCD: 4,2 A EN54C-5A28-LCD: 3,8 A EN54C-5A40-LCD: 3,2 A EN54C-5A65-LCD: 2,4 A EN54C-10A17-LCD: 9,2 A EN54C-10A28-LCD: 8,8 A EN54C-10A40-LCD: 8,2 A EN54C-10A65-LCD: 7,4 A

Nr wydania certyfikatu: 04
Certificate issue no:

Data wydania: 28.11.2025
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0628

Nazwa wyrobu budowlanego: <i>Name of construction product:</i>	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD <i>Power supply type EN54C and EN54C-LCD</i>
Deklarowane zamierzone zastosowanie: <i>Declared performance:</i>	Bezpieczeństwo pożarowe <i>Fire safety</i>
Europejska norma zharmonizowana: <i>European harmonised standard:</i>	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic data																													
	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006																												
Wyjściowy prąd obciążenia $I_{max b}$ <i>Output operating current $I_{max b}$</i>	<table border="1"> <tr> <td>EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A</td> <td>EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A</td> <td>EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A</td> <td>EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A</td> <td>EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A</td> </tr> </table>	EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A	EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A	EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A	EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A	EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A	EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A	EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A	EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A																				
EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A	EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A																												
EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A	EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A																												
EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A	EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A																												
EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A	EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A																												
	EN 12101-10:2005+AC:2007																												
Wyjściowy prąd obciążenia $I_{max a}$	<table border="1"> <tr> <td>EN54C-2A7(G): 0 A</td> <td>EN54C-2A7-LCD: 0 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-2A17(G): 0,182 A</td> <td>EN54C-2A17-LCD: 0,17 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-3A7(G): 0 A</td> <td>EN54C-3A7-LCD: 0 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-3A17(G): 0,182 A</td> <td>EN54C-3A17-LCD: 0,17 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-3A28(G): 0,334 A</td> <td>EN54C-3A28-LCD: 0,322 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A7(G): 0 A</td> <td>EN54C-5A7-LCD: 0 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A17(G): 0,177 A</td> <td>EN54C-5A17-LCD: 0,165 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A28(G): 0,330 A</td> <td>EN54C-5A28-LCD: 0,318 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A40(G): 0,497 A</td> <td>EN54C-5A40-LCD: 0,485 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A65(G): 0,844 A</td> <td>EN54C-5A65-LCD: 0,832 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A17(G): 0,144 A</td> <td>EN54C-10A17-LCD: 0,132 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A28(G): 0,296 A</td> <td>EN54C-10A28-LCD: 0,284 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A40(G): 0,463 A</td> <td>EN54C-10A40-LCD: 0,451 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A65(G): 0,81 A</td> <td>EN54C-10A65-LCD: 0,798 A</td> </tr> </table>	EN54C-2A7(G): 0 A	EN54C-2A7-LCD: 0 A	EN54C-2A17(G): 0,182 A	EN54C-2A17-LCD: 0,17 A	EN54C-3A7(G): 0 A	EN54C-3A7-LCD: 0 A	EN54C-3A17(G): 0,182 A	EN54C-3A17-LCD: 0,17 A	EN54C-3A28(G): 0,334 A	EN54C-3A28-LCD: 0,322 A	EN54C-5A7(G): 0 A	EN54C-5A7-LCD: 0 A	EN54C-5A17(G): 0,177 A	EN54C-5A17-LCD: 0,165 A	EN54C-5A28(G): 0,330 A	EN54C-5A28-LCD: 0,318 A	EN54C-5A40(G): 0,497 A	EN54C-5A40-LCD: 0,485 A	EN54C-5A65(G): 0,844 A	EN54C-5A65-LCD: 0,832 A	EN54C-10A17(G): 0,144 A	EN54C-10A17-LCD: 0,132 A	EN54C-10A28(G): 0,296 A	EN54C-10A28-LCD: 0,284 A	EN54C-10A40(G): 0,463 A	EN54C-10A40-LCD: 0,451 A	EN54C-10A65(G): 0,81 A	EN54C-10A65-LCD: 0,798 A
EN54C-2A7(G): 0 A	EN54C-2A7-LCD: 0 A																												
EN54C-2A17(G): 0,182 A	EN54C-2A17-LCD: 0,17 A																												
EN54C-3A7(G): 0 A	EN54C-3A7-LCD: 0 A																												
EN54C-3A17(G): 0,182 A	EN54C-3A17-LCD: 0,17 A																												
EN54C-3A28(G): 0,334 A	EN54C-3A28-LCD: 0,322 A																												
EN54C-5A7(G): 0 A	EN54C-5A7-LCD: 0 A																												
EN54C-5A17(G): 0,177 A	EN54C-5A17-LCD: 0,165 A																												
EN54C-5A28(G): 0,330 A	EN54C-5A28-LCD: 0,318 A																												
EN54C-5A40(G): 0,497 A	EN54C-5A40-LCD: 0,485 A																												
EN54C-5A65(G): 0,844 A	EN54C-5A65-LCD: 0,832 A																												
EN54C-10A17(G): 0,144 A	EN54C-10A17-LCD: 0,132 A																												
EN54C-10A28(G): 0,296 A	EN54C-10A28-LCD: 0,284 A																												
EN54C-10A40(G): 0,463 A	EN54C-10A40-LCD: 0,451 A																												
EN54C-10A65(G): 0,81 A	EN54C-10A65-LCD: 0,798 A																												
	EN 12101-10:2005+AC:2007																												
Wyjściowy prąd obciążenia $I_{max b}$	<table border="1"> <tr> <td>EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A</td> <td>EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A</td> <td>EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A</td> <td>EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A</td> </tr> <tr> <td>EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A</td> <td>EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A</td> </tr> </table>	EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A	EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A	EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A	EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A	EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A	EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A	EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A	EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A																				
EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 2 A	EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 2 A																												
EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 3 A	EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 3 A																												
EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 5 A	EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 5 A																												
EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 10 A	EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 10 A																												
Obwody wyjściowe: zakres napięć wyjściowych zasilacza <i>Output circuits: range of output voltage</i>	22,0 V DC + 27,6 V DC – praca buforowa / for buffer work 20,0 V DC + 27,6 V DC – praca bateryjna / for battery work																												
Zasilanie podstawowe / Main supply																													
Zasilanie podstawowe: napięcie zasilania <i>Main supply: supply voltage</i>	230 V AC -15% +10%																												
Obwody wejściowe: liczba wejść <i>Input circuits: number of inputs</i>	1																												

Nr wydania certyfikatu: **04**
Certificate issue no:
Data wydania: **28.11.2025**
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Zbana

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0628

Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD Power supply type EN54C and EN54C-LCD
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Bezpieczeństwo pożarowe Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Zasilanie podstawowe / Main supply		
Maksymalny pobór prądu z sieci Maximum current consumption	EN54C-2A7(G), EN54C-2A17(G): 0,48 A / 230 V AC EN54C-3A7(G), EN54C-3A17(G), EN54C-3A28(G): 0,72 A / 230 V AC EN54C-5A7(G), EN54C-5A17(G), EN54C-5A28(G), EN54C-5A40(G), EN54C-5A65(G): 1,16 A / 230 V AC EN54C-10A17(G), EN54C-10A28(G), EN54C-10A40(G), EN54C-10A65(G): 1,36 A / 230 V AC	EN54C-2A7-LCD, EN54C-2A17-LCD: 0,48 A / 230 V AC EN54C-3A7-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-3A28-LCD: 0,72 A / 230 V AC EN54C-5A7-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-5A40-LCD, EN54C-5A65-LCD: 1,16 A / 230 V AC EN54C-10A17-LCD, EN54C-10A28-LCD, EN54C-10A40-LCD, EN54C-10A65-LCD: 1,36 A / 230 V AC
Zasilanie rezerwowe / Reserve supply		
Typ akumulatorów Power Supply: Battery type	kwasowo-ołowiowe wykonane w technologii żelowej lub AGM lead-acid made in gel cell or AGM technology	
Maksymalny prąd ładowania akumulatorów Maximum current of battery charging	EN54C-2A7(G), EN54C-3A7(G), EN54C-5A7(G): 0,4 A EN54C-2A17(G), EN54C-3A17(G), EN54C-5A17(G), EN54C-10A17(G): 0,8 A EN54C-3A28(G), EN54C-5A28(G), EN54C-10A28(G): 1,2 A EN54C-5A40(G), EN54C-10A40(G): 1,8 A EN54C-5A65(G), EN54C-10A65(G): 2,6 A	EN54C-2A7-LCD, EN54C-3A7-LCD, EN54C-5A7-LCD: 0,4 A EN54C-2A17-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-10A17-LCD: 0,8 A EN54C-3A28-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-10A28-LCD: 1,2 A EN54C-5A40-LCD, EN54C-10A40-LCD: 1,8 A EN54C-5A65-LCD, EN54C-10A65-LCD: 2,6 A
Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii i przyłączonych do niej elementów obwodu Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuit	300 mΩ	
Maksymalna pojemność akumulatorów Maximum battery capacity	EN54C-2A7(G), EN54C-3A7(G), EN54C-5A7(G): 7,2 Ah EN54C-2A17(G), EN54C-3A17(G), EN54C-5A17(G), EN54C-10A17(G): 20 Ah EN54C-3A28(G), EN54C-5A28(G), EN54C-10A28(G): 28 Ah EN54C-5A40(G), EN54C-10A40(G): 45 Ah EN54C-5A65(G), EN54C-10A65(G): 65 Ah	EN54C-2A7-LCD, EN54C-3A7-LCD, EN54C-5A7-LCD: 7,2 Ah EN54C-2A17-LCD, EN54C-3A17-LCD, EN54C-5A17-LCD, EN54C-10A17-LCD: 20 Ah EN54C-3A28-LCD, EN54C-5A28-LCD, EN54C-10A28-LCD: 28 Ah EN54C-5A40-LCD, EN54C-10A40-LCD: 45 Ah EN54C-5A65-LCD, EN54C-10A65-LCD: 65 Ah
Napięcie ładowania akumulatorów w trybie pracy buforowej Battery charge voltage in floating mode	27,6 V w temperaturze 20°C 27,6 V in temperature 20°C	
Kompensacja temperaturowa napięcia w trybie pracy buforowej Temperature compensation in floating mode	tak / yes	
Elementy składowe zasilacza / Power supply components: L-N-PE, TEMP, TAMPER, ALARM, EPS, EXTi, +VAT-, +AUX1-, +AUX2-, FBAT, FAUX1, FAUX2, diody LED / LED diodes, panel LED, czujnik pomiaru temperatury akumulatorów / sensor for measuring temperature of batteries, konektory akumulatora / battery connectors, złącze wyświetlacza LCD / LCD display connector (dla typu / for type EN54C-LCD), złącze interfejsu komunikacyjnego / communication interface connector (dla typu / for type EN54C-LCD), INTE-C, INTR-C, INTRE-C, EN54C-LB4, EN54C-LB8, EN54C-LS4, EN54C-LS8.		

Nr wydania certyfikatu: **04**
Certificate issue no:

Data wydania: **28.11.2025**
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0628

Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD <i>Power supply type EN54C and EN54C-LCD</i>
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Bezpieczeństwo pożarowe <i>Fire safety</i>
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła /
Characteristics of the product functions in field of smoke and heat control systems

1. Zasilanie elektryczne / *electric power supply:*

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) zasilanie z podstawowego źródła zasilania (elektryczne) – wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007
<i>power supply from main source (electric) – according to 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007</i> | tak / yes |
| b) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) – wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007
<i>power supply from reserve source (battery) – according to 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007</i> | tak / yes |
| c) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) – wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007
<i>power supply from reserve source (generator) – according to 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007</i> | nie dotyczy
<i>not applicable</i> |
| d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń (elektrycznych) – wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
<i>detection and signaling of faults (electric) – according to 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007</i> | tak / yes * |

* Dotyczy punktów a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
Applicable for points a + d according to p. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

Nr wydania certyfikatu: **04**
Certificate issue no:

Data wydania: **28.11.2025**
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0628



Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD Power supply type EN54C and EN54C-LCD
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Bezpieczeństwo pożarowe Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Wykaz właściwości użytkowych / Table of performance

Lp. No.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product	EN 54-4:1997+ A1:2002+A2:2006+ AC:1999	Właściwości użytkowe ^{1) 2)} Performance ^{1) 2)}
		Rozdział Clause	
Skuteczność zasilacza / Performance of power supply			
1	Wymagania ogólne / General requirements	4	Spełnia / Pass
2	Funkcjonalność / Functions	5	Spełnia / Pass
3	Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture	6	Spełnia / Pass
Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability			
4	Wymagania ogólne / General requirements	4	Spełnia / Pass
5	Funkcjonalność / Functions	5	Spełnia / Pass
6	Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture	6	Spełnia / Pass
7	Dokumentacja / Documentation	7	Spełnia / Pass
8	Znakowanie / Marking	8	Spełnia / Pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie temperatury / Durability of operational reliability, temperature resistance			
9	Zimno (odporność) / Cold (operational)	9.5	Spełnia / Pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance			
10	Uderzenie (odporność) / Impact (operational)	9.7	Spełnia / Pass
11	Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational)	9.8	Spełnia / Pass
12	Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance)	9.15	Spełnia / Pass
Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability			
13	Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność) Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	9.9	Spełnia / Pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance			
14	Wilgotne gorąco stałe (odporność) / Damp heat, steady state (operational)	9.6	Spełnia / Pass
15	Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance)	9.14	Spełnia / Pass

¹⁾ „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, że właściwości użytkowe nie zostały ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD” (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
²⁾ Zapis „Nie dotyczy” oznacza, że zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 04
Certificate issue no:

Data wydania: 28.11.2025
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0628



Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD Power supply type EN54C and EN54C-LCD
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Bezpieczeństwo pożarowe Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems: Power supply equipment EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems: Power supplies

Wykaz właściwości użytkowych / Table of performance

Lp. No.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu <i>Essential characteristics of the product</i>	EN 12101-10:2005+ AC:2007	Właściwości użytkowe ^{1) 2)} <i>Performance</i>
		Rozdział <i>Clause</i>	
Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability			
1	Funkcje / <i>Functions</i>	6	Spełnia / <i>Pass</i>
2	Materiały, konstrukcja i wykonanie / <i>Materials, design and manufacture</i>	7	Spełnia / <i>Pass</i>
Parametry eksploatacyjne w warunkach pożaru / Operating parameters in fire conditions			
3	Postanowienia ogólne / <i>General provisions</i>	4.1	Spełnia / <i>Pass</i>
4	Źródła zasilania – postanowienia ogólne / <i>Power supply source – general provisions</i>	5.2.1	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Czas zadziałania / Response time			
5	Postanowienia ogólne / <i>General provisions</i>	4.1	Spełnia / <i>Pass</i>
6	Źródła zasilania – postanowienia ogólne / <i>Power supply source – general provisions</i>	5.2.1	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
7	Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) / <i>Power supply from reserve source (battery)</i>	6.2.2	Spełnia / <i>Pass</i>
8	Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnicy) <i>Power supply from reserve source (generator)</i>	6.3.1	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

¹⁾ „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. *No Performance Determined*) oznacza, że właściwości użytkowe nie zostały ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD” (ie. *No Performance Determined*) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

²⁾ Zapis „Nie dotyczy” oznacza, że zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 04
Certificate issue no:

Data wydania: 28.11.2025
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Zboina

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina