



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny przycisk z możliwością resetowania do ręcznej aktywacji alarmu pożarowego z programowalnymi scenariuszami. Wersja w kolorze czerwonym.




Podstawowa ochrona przeciwpożarowa. Zaprojektowana na nowo

W sytuacji zagrożenia życia ręczne ostrzegacze pożarowe Ajax pozwalają oszczędzić cenny czas. Przycisk wyzwala alarm pożarowy i scenariusze automatyzacji, a system natychmiast wykonuje polecenia. Pojedyncze naciśnięcie aktywuje syreny alarmowe, VAD i sygnalizatory dźwiękowe w systemie, informując użytkowników o konieczności ewakuacji. Scenariusze odłączają zasilanie obiektu, odblokowują wyjścia lub włączają wentylację lub światła awaryjne, aby pomóc w ewakuacji. Wszystkie dane są natychmiast dostępne w aplikacjach Ajax i oprogramowaniu monitorującym, w tym który przycisk został naciśnięty, kiedy i gdzie to się stało. Gdy niebezpieczeństwo minie, ManualCallPoint Jeweller jest resetowany za pomocą specjalnego narzędzia dołączonego do zestawu.




Bezbłędny sprzęt

- Do 7 lat żywotności baterii
- Uproszczony mechanizm przycisku w celu zmniejszenia ryzyka awarii
- Przezroczysta przednia pokrywa zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu alarmu
- Wskaźnik LED stanu alarmu
- Alarm sabotażowy




Wbudowany komunikator radiowy

- Do 1700 m (5550 ft) zasięgu komunikacji między urządzeniem a CIE lub podwajaczem zasięgu
- Transmisja alarmu do CIE w ciągu 3 sek
- Automatyczna regulacja mocy w komunikatorach radiowych w celu zwiększenia efektywności energetycznej
- Przeskakiwanie częstotliwości w celu zapobiegania zakłóceniom i przechwytywaniu sygnału
- Wykrywanie utraty łączności w 36 sek



Dodatkowe funkcje

- Aktywacja scenariuszy automatyzacji
- Wizualna weryfikacja alarmu przez czujniki MotionCam lub kamery Ajax
- Aktywacja wewnętrznych/zewnętrznych syren alarmowych



Szybka instalacja i ustawienie

- Uchwyt SmartBracket do montażu urządzenia bez demontażu obudowy
- Dodawanie do CIE poprzez skanowanie kodu QR – nie wymaga narzędzi ani programowania
- Konfiguracja i testowanie za pomocą bezpłatnych aplikacji Ajax, na miejscu lub zdalnie
- Aplikacje Ajax zawierają pole do określania dokładnej lokalizacji urządzenia w celu lepszej nawigacji w sytuacjach awaryjnych
- Specjalne narzędzie do resetowania przycisku w zestawie

Zgodność z normami EN 54-11 EN 54-25 BOSEC SBSC DBI	Kompatybilność z hubami i podwajaczami zasięgu  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link: ajax.systems/pl/tools/devices-compatibility/?models=MCP.R.J	Komunikacja z panelem sterowania Technologia komunikacji Jeweller Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży Zasięg komunikacji radiowej Jeweller do 1700 dB do 5500 ft W otwartej przestrzeni	Zasilanie Baterie 2 × CR123A Zainstalowane fabrycznie Żywotność baterii do 7 lat
Instalacja Dopuszczalna temperatura pracy od −0°C do +50°C od −32 °F do 122 °F Wilgotność robocza do 80%	Obudowa Kolor czerwony Wymiary 102 × 104 × 39 mm 4,02" × 4,09" × 1,53" Waga 214 g 7,55 oz	Pełny zestaw ManualCallPoint (Red) Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket 2 × bateria CR123A (zainstalowana fabrycznie) Plastikowy klucz Przezroczysta przednia pokrywa Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja	



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-red-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems